



Przyjścił wyłącznik przebieg- pożarowego	zasilanie z złącza ZKP	Lampki kontrolne	ochronnik przepiędowy	TR/1	TR/2	TR/3	TR/4	TR/5
S301 B 6 A	FRX 304 40A	3xS301 B 6 A 3xL301	klasy B+C	S 301 B10A	S 301 B10A	S 301 B10A	R 303 25A	R 303 25A
HDS 3x1,5 mm2	YKY 5x10 mm2			YDYP 3x1,5 mm2	YDYP 3x1,5 mm2	YDYP 3x1,5 mm2	YDY 5x6 mm2	YDY 5x6 mm2

ZG/1	ZG/2
oswietlenie	oswietlenie
P 304 40A 30mA AC	
S 303 B16A	S 301 B16A

ZG/1	ZG/2
oswietlenie	oswietlenie
P 304 40A 30mA AC	
S 303 B16A	S 301 B16A

Tablicę rozdzielczą wykonać jako natynkową RWN produkcji Legrand lub innego producenta o podobnych, niegorszych parametrach

Ochrona od porażeni:
 - przed dotykem bezpośrednim - izolacja robocza
 - przed dotykem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

ul. Kwiatowa 12, Kąkolowo, tel/fax (0-45)528 76 99 64-113 Osieczna e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża ELEKTRYCZNA	GMINA OSIECZNA UL. POWSTAŃCOW WILK. 6, 64-113 OSIECZNA
Inwestor UL. POWSTAŃCOW WILK. 6, 64-113 OSIECZNA	Nazwa inwestycji BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA I GMINY OSIECZNA
Adres inwestycji OSIECZNA, ul. Dojazdowa dz nr 312/3, 318	Numer uprawnień upr:proj. 898/86/L0
Projektant Zenon Pindara	Podpis/pieczęć
Asystent Piotr Dudziak	
Tytuł rysunku SCHEMAT TABLICZY TR	
Data MARZEC 2012	Strona -
Nr rysunku 4	