



Przyciski wyłącznika przeciwpożarowego	zasilanie	Lampki kontrolne	ochronnik przepiędowy	TR/1	TR/2	TR/3	TR/4	TR/5	TR/6	TR/7	TR/8	TR/9	TR/10	TR/11	TR/12	TR/13	TR/14	TR/15	TR/16	
S301 B 6 A	FRX 304 40A	3xS301 B 6 A 3xL301	Klasy B+C	S 301 B10A	S 301 B10A	S 301 B10A	P 304 25A 30mA (AC)	S 301 B16A	S 301 B16A	S 301 B16A	P 304 25A 30mA (AC)	P 304 25A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	S 301 B10A zegar astronomiczny	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)
HDGs 3x1,5 mm ²	YKY 5x10 mm ²			YDYp 3x1,5 mm ²	YDYp 3x1,5 mm ²	YDYp 3x1,5 mm ²		YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 5x2,5 mm ²	YDYp 5x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YKY 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²

Tablicę rozdzielczą wykonać jako wnątkową RWN produkcji Legrand lub innego producenta o podobnych, niegorszych parametrach

Ochrona od porażeni:
- przed dotykem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

kejaoch		KONIECZNA OBSŁUGA AUTOMATYKI - CZESZAW RUDOLFI	
ul. Kwiatowa 12, Kąkolino, 64-113 Osieczna		tel/fax (0-45)528 76 99	
ELEKTRYCZNA		e-mail: biuro@kejaoch.eu	
Brandza	Siedlism	BUDOWLANA	
Investor	GMINA OSIECZNA UL. POWSTAŃCOW WŁKP. 6, 64-113 OSIECZNA		
Nazwa inwestycji	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W DOBRAMYŚL, MIASKOWIE, TRZEBANI, WITOSŁAWIU, WOLKOWIE, ŚWIETLICA - DOBRAMYŚL, WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA ŚCIĘKI		
Adres inwestycji	DOBRAMYŚL, DZ. NR 15/8		
Projektant	inż. Zenon Pindara	upr.proj. 898/86/L0	
Asystent	inż. Piotr Dudziak	Podpis/pieczętka	
Projektant	inż. Kazimierz Pawlicki	upr.proj. 820/86/L0	
Tytuł rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICZY TR		
Data		Strona	
03.2013		1300	
		Nr rysunku	
		4	